

Notice produit

Module relais photosensible XH-M131 interrupteur de commande lumineuse DC 24V



Module relais photosensible DC 24V

Ce module relais photosensible est parfait pour les makers et les passionnés d'électronique à la recherche d'une commande lumineuse précise et fiable. Le module convient parfaitement comme interrupteur pour la commande lumineuse.

Caractéristiques

1. **Installation simple** : Reliez la borne d'entrée à une alimentation CC de 24V (veillez à ne pas inverser la polarité), et la LED rouge d'indication de fonctionnement s'allume.
2. **Application polyvalente** : Contrôlez facilement des charges élevées jusqu'à 10A/AC250V ou 10A/DC30V !
3. **Détection automatique de la lumière** : En cas de faible luminosité, l'interrupteur se ferme automatiquement, la charge est commutée et la LED bleue de travail s'allume. En cas de lumière suffisante, le relais s'ouvre, la charge s'arrête et l'indicateur de travail s'éteint.
4. **Réglage personnalisé** : Ajustez si nécessaire la sensibilité à la lumière à l'aide d'un tournevis sur le potentiomètre.

Brochage de la sortie du relais

- **COM** : Broche commune
- **NC (Normalement Fermé)** : En configuration NC, le relais est fermé par défaut. Le courant circule jusqu'à ce qu'un signal ouvre le circuit.
- **NO (Normalement Ouvert)** : En configuration NO, le relais est toujours ouvert. Aucun courant ne circule jusqu'à ce qu'un signal ferme le circuit.

Détails

- Modèle : XH-M131
- Tension d'entrée : DC 24V
- Tension de sortie (Max) : 10A/AC250V ou 10A/DC30V

- Type de sortie : Sortie de commutation
- Capacité de contrôle : Max. 10A
- Fréquence de détection : 1MHz
- Taille du produit : 53x31x19mm

Contenu de la livraison

- 1x Module relais photosensible XH-M131

Caractéristiques

Type de produit	Capteur
-----------------	---------

EAN

4251755804375