

Notice produit

Module relais 1 canal 5V déclencheur High / Low Level réglable



Module relais 1 canal 5V pour Arduino, Raspberry Pi et bien plus, avec découplage par optocoupleur pour une meilleure immunité aux perturbations.

Les canaux individuels peuvent être commutés via des cavaliers entre un déclencheur « High Level » ou « Low Level ». Les relais peuvent commuter des charges de AC 250V 10A et DC 30V 10A.

Vous pouvez également commander le module simplement via un microcontrôleur ou un Raspberry Pi pour activer divers appareils.

Connexion :

- DC + : alimentation positive
- DC- : alimentation négative
- IN1 : cavalier pour régler les canaux individuels sur Low / High
- NO1 : bornes « Normalement Ouvert »
- COM1 : borne de masse (GND)
- NC1 : bornes « Normalement Fermé »

Détails

- 1 canal relais
- Tension de commutation : 5V
- Canaux réglables individuellement (High / Low)
- LED pour l'affichage de l'état
- Équipé de relais haute résistance
- Puissance de commutation AC : max. 250V / 10A ; DC : max. 30V / 10A
- Peut être commandé directement par un microcontrôleur (Raspberry Pi, Arduino, 8051, AVR, PIC, DSP, ARM, MSP430, logique TTL)
- Dimensions : 73 mm * 50 mm * 18,5 mm (L * l * H)
- 4 trous de montage : diamètre de trou 3,1 mm, espacement 67 mm * 44,5 mm

Contenu de la livraison

- 1x Module relais 1 canal 5V déclencheur High / Low Level réglable

Poids

15 g

EAN

4251102670509