

Notice produit

Module relais 2 canaux 5V déclencheur High / Low Level réglable



Module relais 2 canaux 5V pour Arduino, Raspberry Pi et bien plus, avec découplage par optocoupleur pour une meilleure immunité aux perturbations.

Les canaux individuels peuvent être commutés via des cavaliers en déclencheur « High Level » ou « Low Level ». Les relais peuvent commuter des charges de CA 250V 10A et CC 30V 10A.

Vous pouvez également contrôler le module simplement via un microcontrôleur ou un Raspberry Pi pour commuter divers appareils.

Connexion :

- DC + : alimentation positive
- DC- : alimentation négative
- IN1-IN2 : cavaliers pour régler les canaux individuels sur Low / High
- NO1-NO2 : bornes « Normalement Ouvert »
- COM1-COM2 : bornes de masse (GND)
- NC1-NC2 : bornes « Normalement Fermé »

Détails

- Relais 2 canaux
- Tension de commutation : 5V
- Canaux réglables individuellement (High / Low)
- LED pour l'affichage de l'état
- Équipé de relais haute charge
- Puissance de commutation CA : max. 250V / 10A ; CC : max. 30V / 10A
- Peut être contrôlé directement par un microcontrôleur (Raspberry Pi, Arduino, 8051, AVR, PIC, DSP, ARM, MSP430, logique TTL)
- Dimensions : 73 mm * 50 mm * 18,5 mm (L * l * H)
- 4 trous de montage : diamètre de trou 3,1 mm, espacement 67 mm * 44,5 mm

Contenu de la livraison

- 1x Module relais 2 canaux 5V déclencheur High / Low Level réglable

Poids

22 g

EAN

4251102670523