

Notice produit

Capteur de flamme récepteur infrarouge module avec puce LM393



Ce module est sensible aux flammes et à la lumière avec une longueur d'onde de 760 nm à 1100 nm. Il peut être connecté directement à un microcontrôleur via la sortie numérique.

Branchement :

- VCC - 3,3 V - 5 V alimentation
- GND - GND (masse)
- DO - sortie numérique (0 et 1)
- AO - sortie analogique

Détails

- Détecte une flamme ou une source lumineuse avec une longueur d'onde de 760 nm à 1100 nm
- Angle de détection supérieur à 60°
- Précision réglable
- Tension de fonctionnement 3,3 V-5 V
- Sortie : tension analogique, sorties numériques (0 et 1)
- Trou de montage
- Dimensions : 3 cm * 1,6 cm
- Indicateur de fonctionnement (rouge) et interrupteur numérique (vert)
- Régulateur de tension stable LM393

Contenu de la livraison

- 1x capteur de flamme

Caractéristiques

Type de produit	Capteur infrarouge
-----------------	--------------------

Poids

3 g

EAN

4251102671674