

# Notice produit

## Module pilote de moteur DC DRV8833 2 canaux 3V-10V 1,5A pont en H



Avec le module pilote de moteur DRV8833, vous pouvez commander jusqu'à deux moteurs DC ou un moteur pas à pas bipolaire ou unipolaire avec un courant constant de 1,5A par canal.

### Caractéristiques

1. Broche ULT : mode de configuration. Niveau bas = mode veille
2. OUT1, OUT2 : pont en H 1 canal contrôlé par IN1/IN2
3. OUT3, OUT4 : pont en H 2 canaux contrôlé par IN3/IN4
4. Broche EEP : protection de sortie. Par défaut, pas besoin de connexion.
5. VCC : 3-10V
6. GND

### Détails

- Tension d'entrée : CC 2,7V-10,8V
- Protection contre les surintensités, verrouillage de sous-tension, protection contre la surchauffe, mode économie d'énergie
- Courant de sortie par canal : 1,5A
- Idéal pour les moteurs DC jusqu'à 1,5A et les moteurs pas à pas à 4 fils
- Dimensions : 18,5 x 16 mm

### Contenu de la livraison

- 1x DRV8833
- 2x barrette de connecteurs (non soudée)

### Poids

2 g

### EAN

4251102674231