

Notice produit

Bouton poussoir rouge 12 mm 250V 1A



Bouton poussoir de 12 mm pour projets électroniques, idéal pour une utilisation avec un microcontrôleur, par exemple Arduino. Facile à installer et adapté à de nombreux appareils électroniques différents.

Les boutons poussoirs s'activent (HIGH) lorsqu'on les appuie et reviennent à leur état initial (LOW) lorsqu'on les relâche.

Le bouton poussoir est uniquement « ACTIF » tant que le bouton est maintenu enfoncé.

Détails

- Type : PBS-33B
- Diamètre de perçage pour montage : 12 mm
- Tension nominale : 1A 250V
- Rigidité diélectrique : 1500VAC/1 min
- Durée de vie : >10000 cycles
- Type de contact : NO
- Mode : Appui pour ACTIF (OFF-ON)
- Température ambiante : -25 - +85 °C
- Résistance de contact : <50 mΩ
- Résistance d'isolation : >100 MΩ

Contenu de la livraison

- 1x bouton poussoir de 12 mm
- Inclut rondelle et écrou pour le montage

Caractéristiques

Type de produit	Bouton-poussoir
-----------------	-----------------

EAN

4251102676280