

Notice produit

MC-38 Interrupteur magnétique NO – Contact de porte et fenêtre pour systèmes d'alarme (noir)



Le MC-38A est un interrupteur magnétique fiable pour portes et fenêtres avec fonction de contact normalement ouvert (NO). Le contact est ouvert au repos et ferme le circuit dès que l'aimant s'approche du capteur.

Grâce à son format compact et à sa fixation flexible par vis ou ruban adhésif double face, l'interrupteur magnétique est idéal pour une installation sur des portes et fenêtres en bois. Le câble de connexion intégré permet une intégration simple et rapide dans des systèmes d'alarme, des solutions domotiques ou des projets électroniques DIY.

Le MC-38A est souvent utilisé dans des applications de sécurité, de surveillance de bâtiments et de solutions d'automatisation.

Remarque concernant les contacts Reed

- **Les contacts normalement ouverts (NO) sont ouverts au repos. Lorsqu'un aimant s'approche, le contact ferme le circuit.**
- **Les contacts normalement fermés (NC) sont fermés au repos et s'ouvrent lorsqu'un aimant s'approche.**

Détails

- Modèle : MC-38A
- Type de contact : Normally Open
- Tension de commutation : jusqu'à 60 V CC
- Courant de charge : max. 150 mA
- Distance de commutation : 18 mm ± 10 mm
- Dimensions : 27 x 14 x 8 mm
- Câble : 24 AWG, env. 350 mm de longueur
- Montage : Montage en surface par vis ou ruban adhésif
- Couleur : Noir

Contenu de la livraison

- 1x Interrupteur magnétique MC-38A NO
- 1x aimant correspondant

Caractéristiques

Type de produit	Interrupteur magnétique
-----------------	-------------------------

EAN

4251755819577