

Notice produit

3x interrupteurs de fin de course optiques avec jeu de câbles



3x interrupteurs de fin de course optiques (barrière optique à fourche) avec câble de connexion.

Ces interrupteurs de haute qualité avec barrière optique à fourche conviennent parfaitement comme interrupteurs de fin de course ou interrupteurs de référence pour les imprimantes 3D, les fraiseuses DIY ou les machines CNC et autres projets. Les interrupteurs de fin de course optiques ne s'usent pas et sont plus précis que les interrupteurs mécaniques, ce qui les rend idéaux pour l'axe Z des imprimantes 3D. Contrairement à la plupart des interrupteurs de fin de course mécaniques, les câbles de connexion n'ont pas besoin d'être soudés, ils se branchent simplement sur la carte PCB.

Ces interrupteurs de fin de course optiques sont compatibles RepRap et utilisent un faisceau de 0,5 mm, légèrement plus étroit que les faisceaux de 0,8 mm des HB102. Ils possèdent les trous de montage standard espacés de 24 mm. Les câbles de connexion mesurent environ 50 cm de long et sont équipés de connecteurs femelles à 3 broches.

Brochage

- V - Tension d'alimentation
- S - Fil de signal
- G - Masse (connexion de masse)

Détails

- Compatible avec l'électronique RepRap comme le RAMPS 1.4
- Tension d'alimentation : 5V
- Longueur de câble env. 50 cm
- Barrière optique de 0,5 mm
- Aucune usure contrairement aux interrupteurs mécaniques
- 2 trous de montage espacés de 24 mm
- Dimensions : 10 x 32 mm

Contenu de la livraison

- 3x interrupteurs de fin de course optiques
- 3x câbles de connexion, env. 50 cm

Caractéristiques

Type de produit	Interrupteur de fin de course
Compatibilité modèle	Universel
Diamètre du filament	Universel
Matériau	Universel

Poids

24 g

EAN

4251102667448