

Notice produit

Haut-parleur mini 24x13x8mm 0.8W 8 Ohm



Ce haut-parleur mini est un bon choix pour les projets électroniques DIY nécessitant du son.

Le haut-parleur peut être facilement connecté à un Arduino ou à d'autres microcontrôleurs en le branchant sur la sortie correspondante. Il est également possible de l'utiliser avec un circuit amplificateur pour obtenir une puissance et une qualité supérieures.

Le haut-parleur mini convient parfaitement aux projets tels que les lecteurs MP3, les sonnettes, les alarmes, les jouets et autres appareils nécessitant une sortie audio. Grâce à sa petite taille et sa faible consommation d'énergie, il est également idéal pour les appareils électroniques portables.

Détails

- Dimensions : 24x13x8mm
- Impédance : 8 Ohm +-20% (@2KHz 1V)
- Puissance : 0.8W (max 1 W)
- Volume sonore : 93dB (0,5W onde sinusoïdale, 0,1m de distance)
- Fréquence de résonance : 1000 Hz @ 1V (+-20%)
- Distorsion : <15% @ 1KHz 0,65W (2,37Vms onde sinusoïdale) 0,1m
- Température de fonctionnement : -40°C à +80°C

Contenu de la livraison

- 1x Haut-parleur mini 24x13x8mm

Caractéristiques

Type de produit	Haut-parleur
Résistance (Ohm)	8?
Puissance	0,8W

EAN

4251102679243