

Notice produit

Module de charge solaire 1000mA 3,7V pour éclairage LED



Avec ce module solaire, vous pouvez charger un accumulateur lithium-ion 3,7V avec des panneaux solaires de 5-7V et alimenter des LEDs. Les LEDs s'allument automatiquement et sont alimentées par l'accumulateur. Lorsque les modules solaires ne produisent plus de courant, c'est-à-dire que le soleil ne charge plus, les LEDs s'allument.

Remarques :

- Utilisez uniquement des panneaux solaires avec un circuit ouvert de 5-7V et au maximum : 6V 30W
- La consommation de courant des LEDs doit être supérieure à la sortie du contrôleur
- Protection contre la décharge excessive à 2,9V, tension de récupération 3V, protection contre la surcharge à 4,25V, recharge de récupération à 4,1V

Câblage :

- Respectez la polarité correcte + / - des LEDs
- Assurez-vous que la batterie a une tension de 3,5-4,2V avant de la connecter
- Vous ne devez pas inverser la polarité de la batterie ! (+ / -)
- Si les polarités sont correctes, la LED de statut commence à s'allumer dès que vous connectez la batterie

Détails

- Courant nominal : 1000mA
- Dimensions : 31 x 18 mm

Contenu de la livraison

- 1x Module solaire 1000mA

Caractéristiques

Type de produit	Module d'extension
-----------------	--------------------

EAN

4251102679977