

Notice produit

Module relais temporisé sensible à la lumière interrupteur de commande lumineuse DC 12V



Module relais sensible à la lumière DC 12V avec temporisation réglable

Ce relais photosensible est parfait pour les makers et les passionnés d'électronique qui recherchent une commande lumineuse précise et fiable avec temporisation réglable.

Caractéristiques

1. **Installation simple** : Reliez la borne d'entrée à une alimentation CC de 12V (veillez à respecter la polarité), et la LED rouge d'indication de fonctionnement s'allume.
2. **Application polyvalente** : Contrôlez facilement des charges élevées jusqu'à 10A/AC250V ou 10A/DC30V !
3. **Détection automatique de la lumière** : En cas de faible luminosité, l'interrupteur se ferme automatiquement, la charge est commutée et la LED bleue de fonctionnement s'allume. En cas de lumière suffisante, le relais s'ouvre, la charge s'arrête et l'indicateur de fonctionnement s'éteint.
4. **Personnalisation individuelle** : Ajustez si nécessaire la sensibilité à la lumière à l'aide d'un tournevis sur le potentiomètre. Le deuxième potentiomètre permet de régler la temporisation entre 1 et 100 secondes.

Brochage de la sortie relais

- **COM** : Broche commune
- **NC (Normalement Fermé)** : En configuration NC, le relais est fermé par défaut. Le courant circule jusqu'à ce qu'un signal ouvre le circuit.
- **NO (Normalement Ouvert)** : En configuration NO, le relais est toujours ouvert. Aucun courant ne circule jusqu'à ce qu'un signal ferme le circuit.

Détails

- Tension d'entrée : DC 12V
- Tension de sortie (Max) : 10A/AC250V ou 10A/DC30V
- Type de sortie : Sortie de commutation

- Temporisation : 1-100 secondes
- Capacité de commande : Max. 10A
- Fréquence de détection : 1 MHz
- Taille du produit : 53x31x19 mm

Contenu de la livraison

- 1x Module tel qu'illustré

Caractéristiques

Type de produit	Relais
-----------------	--------

EAN

4251755803774