

Notice produit

Relais temporisateur à retard programmable avec 4 boutons



Relais 1 canal avec retard programmable

Notre relais temporisateur à retard programmable avec 4 boutons est la solution parfaite pour les makers souhaitant automatiser leurs projets électroniques. Avec ce relais de commutation innovant, vous pouvez programmer des retards via 4 boutons et contrôler vos applications avec précision. L'alimentation s'effectue soit en DC 5V via le port Micro-USB, soit en DC 6-30V via les bornes à vis.

Caractéristiques

- Large plage d'alimentation de DC 6-30V via bornes à vis ou 5V via Micro-USB
- Utilisation simple avec 4 boutons
- Bouton Stop comme arrêt d'urgence et protection contre l'inversion de polarité intégrée
- Mode veille après 5 minutes (l'affichage s'éteint, appuyez sur n'importe quel bouton pour le réveiller)
- Les réglages sont conservés après l'extinction

Connecteurs

- 6.0-30.0V : Entrée d'alimentation continue positive
- GND : Entrée d'alimentation continue négative
- Trigger : Borne d'entrée du signal
- GND_T : Masse du signal
- NO : Interface Normalement Ouvert du relais, ouverte après déclenchement et court-circuitée avec COM
- COM : Interface commune du relais
- NC : Interface Normalement Fermé du relais, fermée avant déclenchement et court-circuitée avec COM

Boutons

- Stop : Arrêt d'urgence
- Setting : Effectuer les réglages

- Up : Augmenter
- Down : Diminuer

Détails

- Contrôle de vannes magnétiques, pompes, moteurs, lumières, etc.
- Avec optocoupleur pour une meilleure immunité aux interférences
- Tension d'entrée : DC 5V Micro USB / DC 6-30V bornes à vis
- Puissance de sortie : DC 30V 5A / AC 220V 5A
- Courant en veille : 20 mA
- Courant nominal : 50 mA
- Plage de temps : Réglable de 0,01 seconde à 999 minutes
- Température de fonctionnement : -40°C à 85°C
- Dimensions : 6,2 x 3,8 x 1,7 mm

Contenu de la livraison

- 1x Module tel qu'illustré

Caractéristiques

Type de produit	Relais
-----------------	--------

EAN

4251755804030