

Notice produit

Moteur pas à pas ACT Nema 17 17HS3404L23P1-X1 12V 0,4A 34 mm



Moteur pas à pas pour la construction d'imprimantes 3D, de machines CNC et de projets robotiques. Les moteurs pas à pas conviennent aux applications nécessitant un contrôle de position extrêmement précis.

Affectation des connexions

- Noir A+
- Vert A-
- Rouge B+
- Bleu B-

Détails

- Fabricant : ACT Motor
- Type de moteur : Moteur pas à pas hybride Nema17
- Angle de pas (°) : $1,8 \pm 5\%$
- Tension (V) : 12
- Courant nominal (A) : 0,4
- Résistance (?) : $30 \pm 10\%$?/phase
- Inductance (mH) : $35 \pm 20\%$ mH/phase
- Couple de maintien (N.cm.min) : 28 = 0,28 Nm
- Fils : 4
- Couple (g.cm²) : 35
- Couple de détente (N.cm max) : 1,6
- Poids (kg) : 0,22
- Taille du cadre : 42,3 x 42,3 mm
- Longueur du moteur : 34 mm
- Diamètre de l'arbre : 5 mm avec arbre D 4 mm
- Fils : 4
- Type de connexion : Sur le moteur : JST PH-6A et sur le câble : PH-6A & TCJ 8-4

Contenu de la livraison

- 1x Moteur pas à pas ACT Nema 17 17HS3404L23P1-X1

Caractéristiques

Type de moteur	Nema 17
Longueur du moteur (mm)	34mm
Tension (V)	12
Consommation (A)	0,4
Type de produit	Moteur pas à pas
Compatibilité modèle	Universel

EAN

4251102628005