

Notice produit

Moteur pas à pas ACT Nema 17 17HS5415P1-X6

4,2V 1,5A 48 mm



Moteur pas à pas pour la construction d'imprimantes 3D, de machines CNC et de projets de robotique. Les moteurs pas à pas conviennent aux applications nécessitant un contrôle de position extrêmement précis.

Affectation des connexions

- Noir A+
- Vert A-
- Rouge B+
- Bleu B-

Détails

- Fabricant : ACT Motor
- Type de moteur : Moteur pas à pas hybride Nema 17
- Angle de pas (°) : $1,8 \pm 5 \%$
- Tension (V) : 4,2
- Courant (A) : 1,5
- Résistance de phase (?) : $2,8 \pm 10 \%$?/phase
- Inductance de phase (mH) : $4,8 \pm 20 \%$ mH/phase
- Couple de maintien (N.cm min) : 55
- Câbles de connexion : 4
- Inertie du rotor (g.cm²) : 68
- Couple de détente (N.cm max) : 2,8
- Poids du moteur (kg) : 0,38
- Taille du cadre : 42 x 42 mm
- Longueur du moteur : 48 mm
- Diamètre de l'arbre : 5 mm avec arbre D de 1 mm
- Longueur de l'arbre : 24 mm
- Longueur du câble : 1 m avec connecteur 4 broches (2,54 mm prise TJC)

Contenu de la livraison

- 1x moteur pas à pas ACT Nema 17 17HS5415P1-X6

Caractéristiques

Type de moteur	Nema 17
Longueur du moteur (mm)	48mm
Tension (V)	4,2
Consommation (A)	1,5
Type de produit	Moteur pas à pas
Compatibilité modèle	Universel
Consommation électrique	1,5 A

Poids

440 g

EAN

4251102628081