

Notice produit

Bouton poussoir blanc 12 mm 250V 1A



Bouton poussoir de 12 mm pour projets électroniques, idéal pour une utilisation avec un microcontrôleur, par exemple Arduino. Facile à installer et adapté à de nombreux appareils électroniques différents.

Les boutons poussoirs s'activent (HIGH) lorsqu'ils sont enfoncés et reviennent à leur état initial (LOW) lorsqu'ils sont relâchés.

Détails

- Type : PBS-33B
- Trou de montage : 12 mm
- Tension nominale : 1A 250V
- Intensité diélectrique : 1500VAC/1min
- Durée de vie : >10000 cycles
- Type de contact : NO
- Mode : Push to ON (OFF-ON)
- Température ambiante : -25 - +85 °C
- Résistance de contact : <50m?
- Résistance d'isolement : >100m?

Contenu de la livraison

- 1x Bouton poussoir de 12 mm
- Inclut rondelle et écrou pour le montage

Caractéristiques

Type de produit	Bouton-poussoir
-----------------	-----------------

Poids

3 g

EAN

4251102676297