

Notice produit

Shield de montage sur rail DIN compatible avec Arduino UNO R3



Le shield de montage sur rail DIN étend votre carte compatible Arduino UNO avec une option de connexion et de montage professionnelle pour des applications industrielles.

Il sert de module adaptateur à bornes à vis, vous permettant d'installer votre projet simplement et en toute sécurité sur un rail DIN (DIN35/C45).

Grâce à son boîtier UM72 robuste en matière plastique VO ignifugée, ce shield est parfaitement adapté pour une utilisation dans des environnements de contrôle, d'automatisation ou de prototypage.

Les bornes à vis intégrées (pas de 3,96 mm) permettent le raccordement direct de câbles de section 26–16 AWG.

La carte est conçue de manière à ce que tous les signaux de l'Arduino UNO soient clairement dirigés vers les bornes – idéal pour un câblage propre et adapté à l'industrie.

Détails

- Type : Adaptateur pour rail DIN / Shield à bornes
- Compatibilité : Cartes compatibles Arduino UNO R3
- Bornes de connexion : Pas de 3,96 mm
- Plage des bornes : 26–16 AWG
- Vis : Vis fendues M2/M2.5
- Matériau : Boîtier en plastique VO ignifugé (vert)
- Modèle de boîtier : UM72
- Dimensions (avec Railbox) : 110 × 85 × 41 mm
- Poids (avec Railbox) : 145 g
- Montage : Rail DIN35 et C45
- Largeur de la carte : Adaptée aux cartes UM72 de 42 mm
- Longueur du fond : Adaptée aux cartes de 54 mm
- Classe de protection : Isolation de classe VO

Contenu de la livraison

- Shield de montage sur rail DIN compatible avec Arduino UNO R3

- La carte n'est pas incluse dans la livraison !

Caractéristiques

Type de produit	Module d'extension
Compatible avec	Arduino

EAN

4251755815128