

Notice produit

MC-38 Interrupteur magnétique NC – Contact de porte et fenêtre pour systèmes d'alarme (noir)



Le MC-38 est un interrupteur magnétique compact et fiable pour portes et fenêtres, conçu pour les systèmes d'alarme et de surveillance. Il fonctionne selon le principe Normally Closed et ouvre le circuit électrique dès que l'aimant s'éloigne du capteur.

Grâce à ses petites dimensions, l'interrupteur magnétique MC-38 est idéal pour un montage discret en surface sur des portes ou fenêtres en matériaux non ferromagnétiques. Le câble de connexion pré-monté facilite l'intégration dans des systèmes existants et des projets DIY.

Le MC-38 est fréquemment utilisé dans les applications de sécurité, les solutions domotiques ainsi que dans la surveillance des bâtiments.

Remarque concernant les contacts Reed

- Les contacts Normally Open sont ouverts au repos et se ferment à l'approche de l'aimant.
- Les contacts Normally Closed sont fermés au repos et s'ouvrent lorsque l'aimant s'éloigne.

Détails

- Modèle : MC-38
- Type de contact : Normally Closed
- Tension de commutation : jusqu'à 100 V CC
- Courant maximal : 100 mA
- Distance de commutation : 16 mm $\pm$ 8 mm
- Dimensions : 27 x 14 x 8 mm
- Câble : 24 AWG, longueur env. 350 mm
- Montage : en saillie, montage en surface
- Couleur : Noir

Contenu de la livraison

- 1x interrupteur magnétique MC-38 NC
- 1x aimant correspondant

Caractéristiques

Type de produit	Interrupteur magnétique
-----------------	-------------------------

EAN

4251755819560