

Notice produit

Interrupteur variateur tactile DC 12–24V 2A contrôleur de bande LED (Blanc)



L'interrupteur variateur tactile 12–24V permet un réglage confortable et progressif de la luminosité pour les bandes LED monochromes. L'utilisation est extrêmement simple :
Un effleurement court allume ou éteint l'éclairage, tandis qu'un appui prolongé règle la luminosité de 5 à 100 %.

Grâce à la prise DC intégrée et au connecteur DC (5,5 x 2,1 mm), le variateur peut être inséré directement entre l'alimentation et la bande LED – sans câblage supplémentaire.

Cela rend l'appareil idéal pour l'éclairage de meubles, les éclairages sous meuble, les vitrines, l'éclairage d'ambiance ou les projets DIY.

Grâce à la fonction mémoire, le contrôleur enregistre la dernière luminosité réglée et la rétablit automatiquement au prochain allumage.

Une électronique robuste avec une puissance de sortie allant jusqu'à 2 A permet de faire fonctionner même des bandes LED 12–24V plus longues.

Détails

- Tension : DC 12–24 V
- Courant maximal : 2 A
- Entrée : Prise DC 5,5 x 2,1 mm
- Sortie : Connecteur DC 5,5 x 2,1 mm
- Commande : Appui court : Marche/Arrêt - Appui long : Variateur progressif 5–100 %
- Fonction mémoire : Oui, mémoire de luminosité
- Adapté pour : bandes LED monochromes (12–24V)
- Température de fonctionnement : –20 à +60 °C
- Taille du boîtier : 45 × 20 × 7 mm
- Longueur du câble : 30 cm

Contenu de la livraison

- 1x Interrupteur variateur tactile DC 12–24V 2A contrôleur de bande LED (Blanc)

Caractéristiques

Type de produit	Module à LED
-----------------	--------------

EAN

4251755817337